

FireProtect 2 Jeweller

(CO)

Draadloze koolmonoxidedetector

Compatibiliteit	<p>Compatibele hub-modellen</p> <ul style="list-style-type: none">• Hub 2 (2G)• Hub 2 (4G)• Hub 2 Plus• Hub Hybrid (2G)• Hub Hybrid (4G) <p>Compatibele signaalversterkers</p> <ul style="list-style-type: none">• ReX• ReX 2
Communicatie	<p>Jeweller-communicatietechnologie</p> <p>Gepatenteerde draadloze technologie om gebeurtenissen te verzenden.</p> <p>Het beschikt over:</p> <ul style="list-style-type: none">• Tweerichtingscommunicatie.• Geavanceerde anti-sabotage.• Blokversleuteling met een dynamische sleutel.• Directe meldingen.• Configuratie op afstand via de Ajax-apps. <p>Meer informatie</p> <p>Frequentiebanden</p> <p>866,0 – 866,5 MHz 868,0 – 868,6 MHz 868,7 – 869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz</p> <p>Afhankelijk van de verkoopregio.</p>

	<p>Maximaal effectief afgestraald vermogen (ERP) tot 20 mW Automatische stroomregeling om stroomverbruik en radio-interferentie te verminderen.</p> <p>Modulatie van het radiosignaal GFSK</p> <p>Radiocommunicatiebereik tot 1700 m Tussen stekker en hub of signaalversterker in een open ruimte.</p> <p>Bereken radiosignaalbereik bij de faciliteit</p> <p>Versleuteling van het radiosignaal Alle opgeslagen en verzonden gegevens worden beschermd door blokvercijfering met een dynamische sleutel.</p> <p>Verspringing van radiofrequentie Radiocommunicatie maakt gebruik van frequentieverspringing om onderschepping en jamming te voorkomen.</p> <p>Meer informatie</p>
ectie van koolmonoxide (CO)	<p>Opspringelement chemische CO-sensor</p> <p>Alarm als de opgebouwde dosis van CO wordt overschreden</p> <ul style="list-style-type: none">• meer dan 50 ppm (0,005%) - niet meer dan in 90 minuten• meer dan 100 ppm (0,01%) – niet meer dan in 40 minuten• meer dan 300 ppm (0,03%) – niet meer dan in 3 minuten <p>Een CO-concentratie van 400 ppm (0,04%) binnen 3 uur kan levensbedreigend zijn. De detector stopt met waarschuwen over de gevaarlijke concentratie koolmonoxide als deze binnen één minuut tot 50 ppm (0,005%) daalt.</p> <p>Levensduur van sensor 10 jaar Na 10 jaar gebruik moet de detector worden vervangen door een nieuwe.</p>

<p>ra functies</p>	<p>Ingebouwde sirene 85 dB op een afstand van 3 meter Geluidsmelding van alarmen. Actief tot de oorzaak van het activeren is uitgeschakeld of totdat de gebruiker de notificatie uitschakelt.</p> <p>Onderling verbonden alarmen van branddetectoren Alle branddetectoren in het systeem schakelen de ingebouwde sirenes in als minstens één van de detectoren een alarm registreert. Een onderling verbonden brandalarm wordt geactiveerd tijdens een "hub – detector"-detectie-onderzoeksperiode, maar niet meer dan 20 seconden later.</p> <p>Ledindicatie</p> <ul style="list-style-type: none"> ● groen geeft vermogen aan Een ledindicatie op de behuizing van het apparaat licht elke 56 seconden op. De indicatie voldoet aan de eisen van EN 50291. ● geel geeft storingen aan Een ledindicatie op de behuizing van het apparaat licht op wanneer er storingen zijn gedetecteerd. Als de batterijlading bijvoorbeeld laag is. ● rood geeft brandalarmen aan Een ledindicatie op de behuizing van het apparaat licht op wanneer het apparaat een brandalarm registreert. <p>Knop op het voorpaneel van de detector In de normale modus wordt de detectortest uitgevoerd indien ingedrukt. Bij een alarm of storing wordt door het indrukken van de knop de geluidsmelding van de detector uitgezet.</p>
<p>bescherming tegen sabotage</p>	<p>Sabotagebeveiliging Waarschuwingen bij pogingen om de detector los te maken van het oppervlak of het montagepaneel te verwijderen.</p> <p>Meer informatie</p> <p>Bescherming tegen vervalsing apparaatverificatie</p> <p>Detectie van communicatieverlies binnen 15 minuten De detectietijd hangt af van de instellingen van Jeweller of Jeweller/Fibra.</p> <p>Meer informatie</p>
<p>eding</p>	<p>Voor FireProtect 2 RB (CO) 2 x CR123A-batterijen</p>

	Een levensduur tot 7 jaar.
Specificaties	<p>Afmetingen TBC</p> <p>Gewicht TBC</p> <p>Temperatuurbereik van 0 °C tot +50 °C</p> <p>Luchtvochtigheid tot 80%</p> <p>Beschermingsklasse IP50</p>
Varianten	<ul style="list-style-type: none"> • Zwart • Wit
Compleet set	<p>FireProtect 2 RB (CO) Jeweller SmartBracket-montagepaneel Installatiekit 2 x CR123A-batterijen (voorgeïnstalleerd) Snelstartgids</p>
Extra informatie	<p>Conform de normen Meer informatie</p> <p>Garantie 24 maanden Meer informatie</p>