

# MultiTransmitter Fibra

Module om een bekabeld alarm van andere merken met Ajax te verbinden

<b>Compatibiliteit</b>	<b>Compatibele hub-modellen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Hub Hybrid (2G)</a></li><li>• <a href="#">Hub Hybrid (4G)</a></li></ul> <b>Compatibele signaalversterkers</b> <p>Signaalversterkers met ondersteuning voor Fibra-apparaten worden binnenkort toegevoegd aan het assortiment Ajax-apparaten.</p>
<b>Communicatie</b>	<b>Fibra-communicatietechnologie</b> <p>Eigen bekabelde communicatietechniek. Fibra combineert de betrouwbaarheid van kabels met de vrijheid van radioverbindingen.</p> <p>Het beschikt over:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>◇ Tweerichtingscommunicatie.</li><li>◇ Geavanceerde antisabotage.</li><li>◇ Onmiddellijke meldingen.</li><li>◇ Configuratie op afstand via een app.</li></ul> <b>Busverbinding</b> <p>kabel met 4 zielen</p> <b>Lengte van buslijn</b> <p>tot 2000 meter/tot 6.500 ft</p> <p>Bij gebruik van een gevlochten paar U/UTP cat. 5.</p> <p><a href="#">Bereken de lengte van de lijn in het gebouw</a></p>
<b>Verbinding bekabelde apparaten</b>	<b>Aantal zones</b> <p>18 bekabelde zones</p> <p>Er kunnen meerdere apparaten met één zone verbonden worden. Het aantal verbonden apparaten is afhankelijk van hun stroomverbruik.</p> <b>Type verbinding</b> <p>NC, NO, EOL, 2EOL, 3EOL</p> <p>Met EOL-weerstanden van 1 kΩ tot 30 kΩ met een toename van 100 Ω.</p>

	<p><b>Kabellengte</b> tot 400 m Wanneer er een alarmkabel met koperen geleidemateriaal en een dwarsdoorsnede van de geleider van 0,22 mm<sup>2</sup> gebruikt wordt.</p> <p><b>Kabellengte</b> tot 1.300 ft Wanneer er een alarmkabel met koperen geleidemateriaal en een dwarsdoorsnede van de geleider van 0.00034 sq. in gebruikt wordt.</p> <p><b>Bedieningsmodus</b> puls, bistabiel</p> <p><b>Type gebeurtenis</b> 7 soorten alarmmeldingen voor elke bekabelde zone</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● alarm bij sabotage</li> <li>● inbraak</li> <li>● brandalarm</li> <li>● medische hulp</li> <li>● paniekknop</li> <li>● gasconcentratie-alarm</li> <li>● storing</li> </ul> <p>Aan te passen door PRO of een gebruiker met beheerdersrechten in de Ajax-app.</p>
<p><b>Bescherming tegen sabotage</b></p>	<p><b>Alarm bij sabotage</b> Twee anti-sabotagepunten die detecteren wanneer de deksel wordt geopend en waarschuwen wanneer het van de muur af wordt gehaald.</p> <p><b>Bescherming tegen vervalsing</b> verificatie van het apparaat</p> <p><b>Detectie van verbindingsverlies</b> binnen 3 seconden Tussen hub en MultiTransmitter Fibra.</p> <p><b>Directe detectie van verbindingsverlies, kortsluiting en storingen</b> bij gebruik van 2EOL/3EOL-verbindingen</p>

	Afhankelijk van het type verbinding.
<b>Voeding</b>	<p><b>Voeding MultiTransmitter Fibra</b> 110–240 V~</p> <p><b>Reservevoeding MultiTransmitter Fibra</b> 12 V=, capaciteit tot 7 Ah met een volledige laadcyclus tot 30 uur</p> <p><b>Voeding van verbonden bekabelde apparaten</b> 10,5 – 15 V=, tot 1 A (totaal maximaal stroomverbruik) Twee voedingskabels van MultiTransmitter Fibra.</p> <p><b>Voeding van verbonden branddetectoren</b> 10,5 – 15 V=, tot maximaal 0,4 A Een voedingskabel van MultiTransmitter Fibra.</p>
<b>Behuizing</b>	<p><b>Afmetingen</b> 192 × 238 × 100 mm/7.56" × 9.37" × 3.94"</p> <p><b>Gewicht</b> TBC</p> <p><b>Temperatuurbereik</b> van -10°C tot +40°C/van 14°F tot 104°F</p> <p><b>Vochtigheidsgraad</b> tot 75%</p> <p><b>Beschermingsklasse</b> IP40</p>
<b>Kleuren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Zwart</li> <li>● Wit</li> </ul>
<b>Volledige set</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● MultiTransmitter Fibra</li> <li>● Voedingskabel</li> <li>● Aansluitkabel voor batterij van 12 V</li> <li>● Behuizing</li> <li>● Installatiekit</li> <li>● Snelle setuphandleiding</li> </ul>
<b>Extra informatie</b>	<p><b>Conform de normen</b> <a href="#">Meer informatie</a></p> <p><b>Garantie 24 maanden</b> <a href="#">Meer informatie</a></p>

**Levensduur**

10 jaar

**Gebruikershandleiding**[Meer informatie](#)